

Мобильные принтеры серии ZQ6

Мобильные принтеры этикеток и квитанций премиум-класса для максимальной производительности

Хотите повысить эффективность управления запасами и качество обслуживания клиентов в вашем магазине? Это возможно с помощью мобильных принтеров ZQ610 Plus, ZQ620 Plus и ZQ630 Plus. Серия ZQ6 унаследовала преимущества популярной платформы QLn от Zebra и делает ее еще лучше за счет передовых технологий и инновационного дизайна, выводя производительность, простоту работы и возможности управления на новый уровень. Большой цветной дисплей устраняет все сомнения в состоянии принтера. Передовая технология и большая емкость батареи обеспечивают энергией каждую минуту самой длинной смены. Функция мгновенного выхода из режима ожидания исключает вероятность перехода устройств серии ZQ6 в спящий режим прямо во время работы. Устройства серии ZQ6 поддерживают высокоскоростные и надежные беспроводные соединения для эффективной работы ваших сотрудников, а наличие операционной системы Zebra Link-OS™ и мощного набора приложений, утилит и инструментов разработчика Zebra DNA™ значительно упрощает интеграцию, управление и защиту этих устройств для сотрудников ИТ-отдела. Серия ZQ6 — следующее поколение золотого стандарта мобильной печати этикеток и квитанций.



Передовая функциональность для обеспечения максимальной производительности

Первый в отрасли мобильный принтер с поддержкой Wi-Fi™ 6

Принтеры серии ZQ6 поддерживают высокоскоростное и надежное беспроводное соединение для эффективной работы внутри помещения. Воспользуйтесь обновлением сети Wi-Fi до уровня 6/6E и получите лучшую в своем классе безопасность по протоколу WPA3, молниеносную скорость и улучшенные технологии роуминга.

Промышленный стандарт 802.11r «Быстрый роуминг» для бесперебойного доступа

С поддержкой технологии быстрого роуминга 802.11r ваши сотрудники могут быть уверены в наличии соединения, находясь в дороге.

Мгновенный выход из спящего режима по сети Wi-Fi

Этот интеллектуальный принтер переходит в режим сна, когда он простаивает, и автоматически просыпается в тот момент, когда пользователь отправляет задание на печать. Мгновенный выход устройств серии ZQ6 из спящего режима осуществляется как по Wi-Fi, так и по Bluetooth.

Большой цветной дисплей делает настройку и эксплуатацию легкой и быстрой

Устройства серии ZQ6 оснащены большим дисплеем, удобным интерфейсом и легко настраиваемым меню. А поскольку серия ZQ6 основана на системе меню Link-OS™ компании Zebra, вы получаете устройства с уже знакомым пользовательским интерфейсом и единообразный опыт взаимодействия со всеми принтерами Zebra под управлением Link-OS: мобильными, настольными и промышленными.

Business Tough-Built для ежедневного корпоративного использования в течение всего дня

Компактные размеры и малый вес позволяют носить с собой устройства серии ZQ6 в течение всей смены, а дисплей из закаленного стекла, цельный бесшовный корпус, изготовленный методом многокомпонентного формования, и другие особенности конструкции обеспечивают долговечность устройства. Высококачественная полимерная смола является одной из самых прочных пластмасс, что обеспечивает большую ударопрочность.

Непревзойденное управление питанием батареи

Выполняйте больше задач без подзарядки

Батареи большой емкости исключают необходимость подзарядки устройств серии ZQ6 в течение всей рабочей смены.



Повысьте производительность сотрудников с помощью следующего поколения мобильной печати.

Для получения дополнительной информации о серии ZQ6 посетите веб-сайт www.zebra.com/zq600

Plus Power Smart Print Technology™, запатентованная технология Zebra, обеспечивает максимальную эффективность, подавая точное количество энергии, необходимой для печати высочайшего качества, что позволяет экономить от 20 до 30 процентов заряда батареи.

Исключительные возможности управления батареями

Устройства серии ZQ6 оснащены батареями PowerPrecision+ с высокими показателями производительности и эффективности управления питанием. Обилие легкодоступных показателей батареи позволяет легко выявить садящиеся батареи до того, как они повлияют на производительность.

Современная платформа развивается вместе с вашим бизнесом

Zebra DNA для принтеров — Преобразование устройств на функциональном уровне

Устройства серии ZQ6 работают под управлением надежной операционной системы для принтеров Link-OS от Zebra и оснащены инструментами Zebra DNA для настройки, управления, обеспечения безопасности и разработки. Все это гарантирует превосходные результаты печати за счет повышения производительности, упрощенного удаленного управления и более удобной интеграции.

Устойчивая память для поддержки приложений как в настоящее время, так и в будущем

Устройства серии ZQ6 оснащены ОЗУ емкостью 256 Мб и флеш-памятью емкостью 512 Мб, что обеспечивает достаточный объем памяти для работы с используемыми вами шрифтами и графикой, а также для выполнения всех будущих обновлений встроенного ПО и поддержки новых инструментов Zebra DNA.

Совместимость предыдущих версий с аксессуарами QLn

Продав более миллиона устройств серии QLn, компании Zebra установила высокую планку для мобильной печати в розничной торговле. Принтеры серии ZQ6 вновь поднимают планку. Поскольку серия ZQ6 совместима с аксессуарами QLn, вы можете перейти на новейшую платформу и инновационные решения, не приобретая новые аксессуары и не перестраивая помещение для размещения оборудования.

Максимальное время безотказной работы благодаря комплексным возможностям удаленного управления

Более оперативное решение проблем с помощью базовой станции Ethernet

Простое управление всеми принтерами из одного местоположения

Благодаря нашим комплексным и гибким инструментам для удаленного управления, вы можете с легкостью обслуживать принтеры, настраивать их защиту и устранять ошибки в работе в любом месте и в любое время. Используйте бесплатные утилиты настройки принтера для упрощения задач установки и настройки "из первых рук". С помощью дополнительной функции Printer Profile Manager Enterprise вы сможете управлять одним принтером, группой определенных принтеров или всеми принтерами организации в любом уголке мира. Это решение на базе интерфейса браузера позволяет мгновенно обнаруживать каждый Link-OS принтер, работающий в вашей сети. Вам не потребуется искать принтеры вручную, настраивать их и устранять возникающие ошибки.

Беспрепятственная интеграция в используемую систему управления устройствами

Используйте единую панель для удобного управления всеми мобильными устройствами и принтерами Zebra, включая серию ZQ6. Поддержка системы MDM в Zebra DNA упрощает интеграцию сетевых принтеров серии ZQ6 в существующие системы управления устройствами, такие как Omnisa™ Workspace ONE® (через соединитель Zebra AirWatch) и SOTI® Connect.

Обеспечьте неизменную надежность с помощью диагностики печатающей головки

С принтерами серии ZQ6 вам не нужно беспокоиться о простоях из-за износа печатающей головки. Наши уникальные средства диагностики печатающих головок позволяют отслеживать их состояние во всем вашем отделении, что дает вам возможность принять меры до того, как снизится их производительность.

Защитите конфиденциальные данные клиентов и бизнеса с помощью PrintSecure

Принтеры серии ZQ6 оснащены инструментами PrintSecure из набора Zebra DNA, упрощающими настройку принтеров для использования безопасных соединений, оценки потенциальных уязвимостей, блокировки несанкционированного доступа и контроля обмена данными. Решения Zebra призваны обеспечить вам устойчивое преимущество в производительности.

Сертифицированные расходные материалы Zebra гарантируют стабильно высокое качество печати

Мы разрабатываем, производим и тщательно тестируем собственную линейку расходных материалов для термопечати, чтобы обеспечить стабильную и оптимальную работу вашего принтера Zebra. Сертифицированные расходные материалы Zebra — это лучшее в отрасли качество, услуги и огромный опыт в сфере решений термопечати.

Базовая станция Ethernet для серии ZQ6 упрощает процесс удаленного управления устройствами. Устанавливая принтер в базовую станцию в конце каждой смены, ИТ-специалисты могут удаленно обновлять микропрограмму по мере необходимости, чтобы гарантировать максимальную производительность принтера. Если у сотрудников возникнет проблема, они могут просто подключить принтер к подставке для удаленной диагностики - это избавит их от простоев и расходов, связанных с отправкой принтера в ремонтную мастерскую, когда нет физических повреждений.

Доступные вам службы позволят добиться максимального времени безотказной работы оборудования, обеспечат непрерывность бизнес-процессов и возможность оперативно получать информацию о принтерах

Вы приобретаете принтеры Zebra, чтобы предоставлять клиентам услуги высокого уровня и обеспечивать эффективную работу вашего персонала. Теперь вы можете обеспечить предсказуемую производительность и исключить незапланированные расходы на ремонт с помощью Zebra OneCare™. Вы получаете непревзойденную техническую поддержку, предоставляемую специалистами Zebra, а также комплексные услуги ремонта, в том числе устранение непредвиденных повреждений и предоставление точных сроков выполнения ремонтных работ. Благодаря услугам Visibility Services вы получаете оперативную информацию о состоянии принтеров. Это вам необходимо для поддержания безотказной работы принтеров и оптимизации их использования в рамках ваших рабочих процессов.

Аксессуары для серии ZQ6

Для серии ZQ6 предусмотрены все необходимые аксессуары, от решений для обеспечения питания и зарядки до приспособлений для переноски и средств защиты, а также кабели и многое другое. Полный перечень аксессуаров, доступных для устройств серии ZQ6, приведен в руководстве по аксессуарам для мобильных принтеров на веб-сайте: www.zebra.com/mobile-printer-accessories

ТЕСТИРОВАНИЕ ЗАРЯДКИ ЛИТИЙ-ИОННЫХ БАТАРЕЙ	
БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ ETHERNET	
	Подключите принтеры серий ZQ6 к проводной сети Ethernet через базовую станцию Ethernet для серии ZQ6, чтобы упростить удаленное управление устройствами для сотрудников ИТ-отдела или операционного отдела. Это поможет обеспечить оптимальную работу каждого принтера и постоянную готовность к использованию. Ethernet-база может передавать данные по сетям 10 Мбит/с или 100 Мбит/с с помощью функции автоматического обнаружения. Одноместная базовая станция Ethernet для серии ZQ6 позволяет заряжать батарею, установленную в принтере, а с помощью четырехместной станции (с дополнительным комплектом для настенного крепления) можно одновременно заряжать четыре принтера. Модель с 4 отсеками включает внутренний коммутатор Ethernet и второй порт Ethernet, что позволяет подключать четыре базовые станции Ethernet с 4 отсеками (всего 16 принтеров) с одного порта и управлять ими. Принтер остается полностью функциональным, и вы можете печатать, когда он находится в любой базовой станции. Светодиодные индикаторы базовой станции отображают питание постоянного тока и состояние Ethernet-соединения. Удаленное управление принтером через Ethernet обеспечивает: • Управление батареями для контроля ее состояния. • Управление встроенным ПО для обновления встроенного ПО принтера. • Управление печатью для обновления шаблонов, шрифтов и графики. • Управление устройством для обновления файлов запуска (например, config. sys), WML (передняя панель) или HTML (браузер). • Управление сетью для обновления ключей шифрования или файлов сертификатов. • Решение проблем и устранение неисправностей принтера, которые в противном случае могут потребовать отправки принтера в ремонт, на месте. • Возможность управления принтерами с поддержкой Bluetooth, которые традиционно находились вне сети.

АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА



Для зарядки батареи PowerPrecision+ принтера серии ZQ6 подключите сетевой адаптер к принтеру и розетке электросети. Зарядка осуществляется без извлечения батареи из устройства. Во время зарядки принтер может печатать этикетки и выполнять другие функции. Для сравнения показан с принтером; принтер в комплект не входит.

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ



Предусмотрена возможность установки и зарядки одного принтера серии ZQ6 в автомобиле или на вилочном погрузчике. В комплект входит источник питания 15-60 В DC. Опционально может использоваться с креплением RAM Arm.¹

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ БАТАРЕЙ



Зарядное устройство на одну батарею
Подключает и заряжает одну литий-ионную батарею PowerPrecision+ Встроенный блок питания. Поставляется с сетевым шнуром для вашего региона.

Зарядное устройство на три батареи
Возможность одновременной установки и зарядки до трёх литий-ионных батарей PowerPrecision+. 3-слотовое зарядное устройство поставляется с блоком питания и сетевым шнуром для вашего региона.

Двойное 3-слотовое зарядное устройство с подключением Y-кабеля
Возможность одновременной установки и зарядки до шести литий-ионных батарей PowerPrecision+ для принтеров. Двойное 3-слотовое зарядное устройство поставляется с подключением Y-кабеля и сетевым шнуром для вашего региона. Требуется соответствующий сетевой шнур для вашего региона

БАТАРЕЯ POWERPRECISION+ УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТИ



Доступна только для
моделей ZQ610 Plus и
ZQ620 Plus

Батарея PowerPrecision+ Extended Capacity (увеличенной емкости) обеспечивает повышенную емкость по сравнению со стандартной батареей PowerPrecision+, обеспечивая большую мощность для увеличения времени работы. Принтер серии ZQ6 не требует модернизации для установки батареи повышенной емкости — просто приобретите ее как отдельный аксессуар для использования с текущим принтером серии ZQ6 или закажите ее на этапе выбора конфигурации принтера, чтобы ваш принтер поставлялся уже готовым к работе с этим мощным аксессуаром. Выбор за вами.

РЕМНИ И ЧЕХЛЫ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ



Ремешок для ношения на руке: Позволяет переносить принтер на руке.

Наплечный ремень: Позволяет переносить принтер на плече.

Мягкий чехол: Представляет собой дополнительный элемент защиты для использования в неблагоприятных условиях. В чехле предусмотрены отверстия для замены носителя и батарей, а все разъемы доступны. Включает наплечный ремень.

Жесткий футляр: Дополнительный уровень защиты от износа в сложных условиях эксплуатации обеспечивается жестким футляром. В комплект входит металлический зажим для ремня.¹

Технические характеристики

Стандартные функции

• Возможность подключения к устройствам на базе Apple™ iOS, Android™ и Windows™ Mobile • Прямая термопечать штрихкодов, текста и графических изображений • Программные языки CPCL, EPL™ и ZPL™ • Флэш-память 512 Мб поддерживает загружаемые программы, принимает форматы, шрифты и графику (128 Мб доступно для хранения данных пользователя) • ZQ620 Plus и ZQ610 Plus: съемная, перезаряжаемая литий-ионная батарея PowerPrecision+ 3250 мАч (номинальная), 23,4 Вт ч • ZQ630 Plus: съемная, перезаряжаемая батарея PowerPrecision+ Li-Ion 6600 мАч (номинальная), 47,5 Вт-ч • Встроенное зарядное устройство батареи • Зажим для крепления на ремне для удобной и незаметной печати (не совместим с батареей увеличенной емкости) • Фиксированные датчики по центру для регистрации черной метки или зазора • Простой в использовании режим снятия и показа • Датчик наличия этикеток для выдачи этикеток по одной • Отрывная лента для легкой выдачи материала • Фиксация носителя с центральной загрузкой для рулонов различной ширины • Конструкция с открывающейся крышкой для простой загрузки материала для печати • Управление: Mirror, SNMP, Web server, Ivanti Avalanche® (на базе Wavelink), Printer Profile Manager Enterprise, Omnia™ Workspace ONE® UEM, SOTI® Connect, 42Gears • Большой, легко читаемый цветной дисплей (288 x 240 пикселей) • Цветное отображение может быть настроено с помощью WML (текст и значки) • 5 навигационных кнопок, две кнопки программного обеспечения • Цветные предупреждения принтера на дисплее • Многократные падения на бетон с высоты 5 футов/1,52 м (ZQ620 Plus и ZQ610 Plus) и 6 футов/1,83 м (ZQ630 Plus) • Класс пыли- и водонепроницаемости — IP54 • 32-разрядный ARM-процессор 400 МГц • Поддержка XML • Поддержка печати в вертикальном или горизонтальном положении • Принтер может использоваться для печати в любых ориентациях • QR-штрихкод ссылается на веб-страницы справки • Zebra Print Touch упрощает сопряжение Bluetooth и запуск веб-страниц справки с помощью устройств с поддержкой технологии бесконтактной коммуникации ближнего поля (NFC) • Счетчик распечатанных этикеток • Поддержка NTP (сетевой протокол времени) через WiFi или Ethernet • Поддержка решения Zebra Network Connect для производственных цехов при использовании базовой станции Ethernet • Технология радиочастотной идентификации (RFID) реализуется в устройствах ZQ630 Plus как отдельное решение (для получения дополнительной информации см. технические характеристики ZQ630 Plus RFID)	
--	--

Физические характеристики

Размеры	ZQ610 Plus: 6,73 дюйма (Д) x 3,6 дюйма (Ш) 2,85 дюйма (В) 170,9 мм (Д) x 91,4 мм (Ш) x 72,4 мм (В) ZQ620 Plus: 6,84 дюйма (Д) x 4,64 дюйма (Ш) x 3,03 дюйма (В) 173,7 мм (Д) x 117,9 мм (Ш) x 76,9 мм (В) ZQ630 Plus: ДхШхВ 7,35 x6,5 x3,25 ДхШхВ 186,7x165,1x82,5 ммПримечание. Возможность установки литий-ионной интеллектуальной батареи повышенной емкости увеличивает высоту любой из моделей серии ZQ6 на 0,6 дюйма/16 мм.
Вес (с батареей)	ZQ610 Plus: 1,33 фунта / 0,6 кг ZQ620 Plus: 1,6 фунта/0,73 кг ZQ630 Plus: 2,45 фунта/1,1 кг

Языки программирования

Языки программирования CPCL, EPL и ZPLZBI 2.0™ — это мощный язык программирования, позволяющий запускать на принтере автономные приложения, подключать периферийные устройства и реализовывать многие другие возможности
--

Система символов штрихкодов

Соотношение сторон штрихкодов: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1 Линейные штрихкоды: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, 2- и 5-цифровое расширение, EAN-8, EAN-13-, 2- и 5-цифровое расширение 2-мерные штрихкоды: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS), Aztec, MSI/Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

Шрифты и графика

Стандартные шрифты: 25 растровых, 1 гладкий, масштабируемый (CG Triumvirate Bold Condensed*) Дополнительные шрифты: загружаемые растровые/масштабируемые шрифты Международные наборы символов (по желанию): Китайский (традиционный/упрощенный); японский; корейский; тайский, вьетнамский*содержит UFST™ компании Agfa Monotype Corporation
--

Возможности подключения и интерфейсы

Двойной радиомодуль ZebraNet™ Wi-Fi 6 (802.11ax) с поддержкой для: • Одновременная поддержка Bluetooth 5.3 с сертификацией BT SIG • Конструкция антенны на базе технологии MIMO • Работа в диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц • WPA3, WPA2, WPA • Стандарты роуминга 802.11k, 802.11v и 802.11r • Шифрование TKIP и AES • 802.1x (с WPA или WPA2) • EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP • 802.11d и 802.11i • Быстрый роуминг с использованием кэширования парного главного ключа (PMK), оппортунистического шифрования ключа (OKC), быстрого восстановления сессии EAP или 802.11r Радиомодуль Bluetooth 4.2 (Classic и BLE) • Модели защиты 1-4 • Сертификация «Made for iPod/iPhone/iPad» • Привязка ключей 10/100 Поддержка Ethernet (через зарядную базовую станцию)Характеристики кабельного подключения • USB 2.0, высокоскоростной интерфейс (12 Мбит/с) • Разъем Micro- B с компенсатором натяжения (опция) • Последовательный интерфейс: 14-контактный порт RS-232C для связи с терминалом или другим хостом со скоростью до 115,2 кбит/с.
--

Zebra DNA для принтеров

Zebra DNA — это комплект программных инструментов, которые позволяют реализовать полный жизненный цикл принтеров Zebra. Эти инструменты упрощают работу каждого пользователя благодаря встроенным приложениям, утилитам и решениям, обеспечивающим безопасную, надежную и стабильную работу ваших принтеров. Для получения дополнительной информации посетите: www.zebra.com/printdna

Отрасли и виды применения

розничная торговля

- Маркировка полок
- Ценники со скидкой
- Этикетки для замены
- Печать чеков в любом месте магазина
- Возвратные этикетки
- Комплектование заказов, размещаемых через Интернет и получаемых в магазине (BOPIS)
- Мерчендайзинг

Производство / складские хозяйства

- Этикетки/списки для комплектования и упаковки
- Сырье
- Готовая продукция
- RFID-этикетки для коробок/поддонов¹

Транспорт и логистика

- Приемка
- Размещение товаров на складе
- Обратная логистика — Управление запасами
- Циклическая инвентаризация
- Сквозное складирование
- Комплектование
- Размещение
- Упаковка
- Доставка

Технические характеристики принтера

Операционная система	Link-OS™
Решение	203 точки/дюйм (8 точек/мм)
Память	256 МБ RAM; 512 МБ флэш-памяти (стандарт)
Максимум Ширина печати	ZQ610 Plus: 1,9 дюйма / 48 мм ZQ620 Plus: 2,8 дюйма / 72 мм ZQ630 Plus: 4,1 дюйма/104 мм
Максимальная Скорость печати	До 4,5 дюйма/115 мм в секунду
Датчики материала для печати	Датчик наличия черной метки и зазора между носителями с использованием датчиков с фиксированным центральным положением; датчик наличия этикетки для выпуска партий этикеток по одной за раз
Длина печати	Минимальная: 0,5 дюйма / 12,7 мм Максимальная: 32 дюйма / 813 мм
Питание	ZQ610 Plus и ZQ620 Plus: съемная, перезаряжаемая литий-ионная батарея PowerPrecision+ 3250 мАч (номинальная), 23,4 Вт-ч ZQ630 Plus: съемная литий-ионная батарея PowerPrecision+ 6600 мАч (номинальная), 47,5 Вт-ч

Характеристики материала для печати

Длина этикетки и длина вкладыша	от 0,5 дюйма/12,7 мм до 32 дюйма/813 мм или более
Ширина материала для печати	ZQ610 Plus: от 1,0 дюйма/25 мм до 2,18 дюйма/55,4 мм ZQ620 Plus: от 1,0 дюйма/25 мм до 3,125 дюйма/79 мм ZQ630 Plus: от 2,0 дюймов/51 мм до 4,4 дюйма/112 мм (с подложкой) от 2,0 дюймов/51 мм до 4,1 дюйма/104 мм (без подложки)
Максимальная ширина Размер рулона	ZQ610 Plus: внешний диаметр 2,2 дюйма/55,9 мм при внутреннем диаметре 0,75 дюйма/19 мм или 1,375 дюйма/34,9 мм ZQ620 Plus: внешний диаметр 2,6 дюйма/66 мм при внутреннем диаметре 0,75 дюйма/19 мм или 1,375 дюйма/34,9 мм ZQ630 Plus: внешний диаметр 2,6 дюйма/66 мм при внутреннем диаметре 0,75 дюйма/19 мм или 1,375 дюйма/34,9 мм
Толщина	от 2,3 до 5,5 мил (одна тысячная дюйма) для рулона бирок или 6,5 мил для рулона этикеток
Типы материалов для печати	Этикетки и бирки с высечкой, этикетки без подложки, бумага для печати квитанций, RFID (совместимая с ZQ630 Plus RFID), черная полоса и зазор

Рабочие характеристики

Условия эксплуатации	Рабочая температура: от -4°F до 122°F (от -20°C до 50°C) Влажность в рабочих условиях: 10% – 90%, без конденсации Температура хранения/транспортировки: -13°F до 149°F/-25°C до 65°C1 Влажность при хранении: 10% до 90%, без конденсации
----------------------	--

Гарантия на продукцию

В принтерах серии ZQ6 гарантируется отсутствие дефектов, связанных с материалами и изготовлением, в течение одного (1) года с даты отгрузки. С полным текстом гарантийного обязательства можно ознакомиться на веб-сайте: www.zebra.com/warranty

Рекомендуемые сервисы

Сервисы Zebra OneCare Essential и Select позволяют максимально повысить готовность к работе и производительность ваших устройств. К дополнительным возможностям относится круглосуточная техническая поддержка, комплексное обслуживание, упреждающая замена и обновление программного обеспечения. Доступны дополнительные услуги Visibility Services. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт www.zebra.com/zebraonecare (Примечание: наличие и доступность услуг зависит от региона.)

Сноски

1. Доступно только для модели ZQ630 Plus

Некоторые функции могут быть недоступны. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Рабочие характеристики

Соответствие стандартам	Излучение: FCC часть 15, подраздел В, EN55022 класс В, EN60950, EN55024 и VCCI класс ВВосприимчивость: EN55024, EN61000-4-2,EN61000-4-3, EN61000-4-4 и EN61000-4-5Безопасность: CE, TUV, CSAСертификация ENERGY STAR™
Безопасность	Поддержка FIPS предоставляется бесплатно при загрузке операционной системы принтера. Для получения дополнительной информации обратитесь к торговому представителю компании Zebra.